

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://promodem.nt-rt.ru/> || pzw@nt-rt.ru

Логгер PROMODEM 122.12M



Логгер PROMODEM 122.12M

- 4 аналоговых входа 4-20мА
- 6 счетных/дискретных входа
- 2 дополнительных дискретных входа
- Для установки во влажных помещениях - IP67
- Питание от встроенной батареи 14Ач
- Температура эксплуатации от -40 до +70°C

Промышленный GPRS/SMS Логгер PROMODEM 122.12M с питанием от встроенной батареи

Обеспечивает:

- Длительную автономную работу: измерение, накопление, обработку и передачу данных на сервер, отправка аварий по SMS
- Подключение до 4 аналоговых датчиков с выходными сигналами 4-20мА (давления, уровня, температуры и др)
- Подключение до 6 импульсных счетчиков (расходомеры, электросчетчики, газосчетчики)
- Подключение до 8 дискретных датчиков (затопления, задымления, вскрытия и т.п.)
- Высокую степень защиты IP67
- Бесперебойную работу при температуре от -40 до +70°C

Предназначение:

- Сбор, контроль, хранение данных с аналоговых датчиков, импульсных расходомеров и дискретных датчиков сигнализации
- Передача накопленных архивов на СЕРВЕР: дистанционно - через встроенный GSM-модем (GPRS канал / SMS канал); локально - через USB подключение

Входит в состав Информационной Системы PROMODEM LOGGER предназначенной для решения задач:

- «Учет и Контроль» измеряемых величин. Предоставление подробного отчета по измеряемым величинам, для последующего детального анализа. (Примеры пользовательских задач: мониторинг давления, уровня, температуры, расхода воды, газа и т. п.)
- «Поиск нештатных ситуаций». Предоставление сводного суточного отчета по измеряемым величинам, для контроля и анализа суточных отклонений. (Примеры пользовательских задач: поиск небаланса, поиск протечки и т.д)

Общие характеристики

Функциональные

Кол-во аналоговых входов 4...20мА 4

Выходной источник для запитки аналоговых датчиков 15В

Кол-во счетных входов до 6

Кол-во дискретных входов до 8

Контроль min/max по счетным и аналоговым входам Да

Контроль вскрытия корпуса Да

Встроенный датчик температуры Да

Контроль остаточной емкости батареи Да

Интерфейс настройки miniUSB

Каналы связи Пакетная передача данных, SMS сообщения, Локальный

Инициатор соединения Логгер

Электрические параметры

Батарея 3.6В x 14Ач

Кол-во батарей 1

Конструктивные особенности

Класс защиты IP67

Корпус Пластмассовый

Габариты корпуса 150x115x55 мм

Гермовводы 3

Светодиодная индикация Да

Крепление на стену Да

Типы разъемов Нажимные контакты

Антенна Внешняя

Параметры GSM модуля

GSM Диапазоны 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц

GPRS class 12

Формат SMS PDU

Эксплуатационные параметры

Температура от -40°C до +70°C

Параметры надежности

Глубина архива не менее 2-х лет

Наработка на отказ не менее 50 000 часов

Средний срок службы не менее 10 лет

Гарантия 5 лет

Комплект поставки

Логгер 1 шт

Монтажный комплект 1 шт

Паспорт 1 шт

Упаковка 1 шт

Дополнительно

Конструктив

При сохранении основных параметров производитель оставляет собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изд без предварительного уведомления потребителя.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31